

i-SENSYS MF112 / MF113w

ŘADA MULTIFUNKČNÍCH ČERNOBÍLÝCH ZAŘÍZENÍ VYBAVENÝCH POKROČILÝMI FUNKCEMI SKENERU A KOPÍRKY

Univerzální multifunkční zařízení, skener a kopírka v kompaktním a elegantním provedení, které je ideální pro domácí kanceláře. Řada MF110 je vybavena prostředky pro rychlý a přesný tisk a pokročilým skenerem.



MF112



MF113w

Řada MF110 disponuje všemi specifikacemi a flexibilitou tradiční kancelářské tiskárny, kopírky a skeneru, přestože je umístěna v elegantní a robustní jednotce, která je dostatečně nenápadná i v těch nejtěsnějších domácích kancelářích.

- Kompaktní provedení optimalizované pro malé a domácí kanceláře
- Rychlosti tisku až 22 stran za minutu, doba vytištění prvního výtisku kratší než 7 sekund
- Nejpokročilejší originální tonerová kazeta od společnosti Canon, která umožňuje před požadavkem na výměnu vytisknout až 1 600 stran
- Toner MS (Magnetic Sphere) pro dosažení rychlejšího tisku a snížení spotřeby energie
- Vstupní kapacita papíru až 150 listů
- Ovládání pomocí pětiřádkového dotykového panelu a nastavení nástroje Device Utility pro jednoduché připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti
- Podpora technologie AirPrint pro jednoduchý tisk z řady zařízení od společnosti Apple (pouze MF113w)
- Snadná digitalizace papírových dokumentů prostřednictvím tabletů a smartphonů, pokročilé editační prostředky pro skenování a také možnost skenovat do cloudu (pouze MF113w)
- Aplikace Canon PRINT Business, která zahrnuje režim inteligentní bílé tabule, jenž automaticky opravuje snímky z fotoaparátu (pouze MF113w)

ŠPIČKOVÉ FUNKCE

22
Black
ppm

Vysoká rychlost tisku
22 stran za minutu



Wireless Printing

Možnosti připojení
Přímé bezdrátové připojení
(LBP113w)



Displej LCD
Jednoduché uživatelské
rozhraní na displeji LCD



Ethernet

Připojení k síti Ethernet
Snadné připojení k síti
(MF113w)



Kopírování
Rychlé a snadné
kopírování dokumentů



Síťové skenování
Uživatelsky optimalizované
síťové skenování

Canon

Typ zařízení	Černobílý laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování a skenování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 22 str./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až ekvivalent 2 400 × 600 dpi
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí
Doba vytištění prvního výtisku	Přibl. 6,5 s nebo méně
Jazyky tiskárny	UFRII-LT
Písma	
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Pouze MF113w Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
KOPÍRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranně: až 22 str./min (A4)
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibl. 9,3 s nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
Oboustranné kopírování	
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti
SKENER	
Typ	Barevně
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranně černobíle: 2,4 s/str. (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šířka skenování	215,9 mm
Skenování do e-mailu	Ne
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF ¹
Skenování do paměťového zařízení USB	Ne
Skenování na FTP	Ne
Skenování do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
MANIPULACE S MÉDII	
Typ skeneru	Plochá jednotka
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 150 listů
Výstup papíru	50 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m ²

ROZHRANÍ A SOFTWARE

Typ rozhraní	MF112: USB 2.0 Hi-Speed MF113w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení
Kompatibilní operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší / Mac OS verze 10.13 a vyšší Linux ³
Síťový protokol	Pouze MF113w Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skenování: skenování WSD (IPv4, IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP, Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Zabezpečení (kabelové připojení): filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Správa softwaru a tiskárny	MF112: nástroj MF Scan Utility, Nástroj Toner Status Tool MF113w: nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Doporučený měsíční objem tisku	150 až 1 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 10 000 stran za měsíc ⁴
Rychlost procesoru	MF112: 175 MHz MF113w: 400 MHz
Paměť	MF112: 128 MB MF113w: 256 MB
Ovládací panel	Pětiřádkový černobílý displej LCD
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	372 × 320 × 255 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	372 × 531 × 504 mm
Hmotnost	Přibl. 8,9 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 910 W Pohotovostní režim: přibližně 4,3 W Režim spánku: přibližně MF112: není k dispozici MF113w: 0,8 W Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): MF112: 0,5 kWh/týden MF113w: 0,6 kWh/týden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 30 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladiny hluku

Akustický tlak⁵:
Při provozu: 47 dB při černobílém tisku
Pohotovostní režim: nehlukný

Hlučnost⁶:
Při provozu: 69,6 dB nebo méně při černobílém tisku
Pohotovostní režim: není k dispozici

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

Tonerová kazeta 047 (1 600 stran⁷)
Kazeta zobrazovacího válce 049 (12 000 stran)

Poznámky:

¹Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility

²Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT Business

³Podpora tisku a skenování v systému Linux, k dispozici od prosince 2018

⁴Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

⁵„Nehlučné“ znamená, že hladina vyzářovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779.

⁶Na základě normy ISO/IEC 19752

⁷Zařízení je dodáváno se startovací kazetou (700 stran) a kazetou zobrazovacího válce 049 (12 000 stran).

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 - vchod B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2018

ŘADA MULTIFUNKČNÍCH ČERNOBÍLÝCH ZAŘÍZENÍ VYBAVENÝCH POKROČILÝMI FUNKCEMI SKENERU A KOPÍRKY

i-SENSYS MF112 / MF113w

Univerzální multifunkční tiskárna, skener a kopírka v kompaktním a elegantním provedení, které je ideální pro domácí kanceláře. Řada MF110 je vybavena prostředky pro rychlý a přesný tisk a pokročilým skenerem.

Datum začátku prodeje: říjen 2018



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF113W	2219C021AA	8714574659053
i-SENSYS MF112	2219C023AA	8714574659077

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 047	2164C002AA	4549292088793
Kazeta zobrazovacího válce 049	2165C001AA	4549292088816

Canon